

PIK

Пульт дистанционного управления



PIK - пульт для дистанционного радиуправления. Современный, функциональный, удобный и эргономичный передатчик нового поколения. 30 каналов с прямой радиоволновой передачей (с функцией F1 и F2 может достигать 90) на частоте 433,92 МГц. Кодировка с более чем 18×10^4 возможных комбинаций.

41

МОДЕЛЬ	PIK
ТИП	Многоканальный радиоволновый передатчик с микропроцессором
Количество доступных каналов	30
Рабочая частота	433,92 MHz
Модуляция	ASK
Электропитание	2 батареи 1,5V тип AAA
Рабочее напряжение	1,8V ÷ 3,3V
Номинальный режим работы аккумуляторов	> 2 лет (из расчета 1 мин в день)
Дисплей	LCD
Визуализация	2 режима (выбранный канал) Заряд батареи Статус передатчика Специальные функции
Размеры дисплея	18,5x13,5 mm
Кодировка	HCS301
Независимые комбинации кодов	$> 18 \times 10^4$ комбинаций
Сила тока в режиме ожидания	< 1µA
Сила тока в рабочем режиме	< 20 mA
Управление	кнопка ВВЕРХ, кнопка ВНИЗ, кнопка СТОП 2 кнопки выбора функции (F1, F2) 1 кнопка ПАМЯТЬ (M) 1 кнопка КАНАЛ (CH)
Максимальная дистанция	50 метров (при полной зарядке батарей)
Стандартизация	1999/5/CE
Размеры	145x38,5x22,5 мм
Вес	76 г

КОД
7505025

МОДЕЛЬ
PIK пульт ДУ 433,92 МГц